

inkbenefit



Печат до:

**7,500** | **5,000**  
стр.<sup>30</sup> | стр.<sup>30</sup>



**Пълни и печатай**  
**Вашето безжично 3 в 1 компактно**  
**мастиленоструйно мултифункционално**  
**устройство - DCP-T430W**

Лесно за пълнене, лесно за ползване, лесно за свързване



ПЕЧАТ СКАНИРАНЕ КОПИРАНЕ БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

[www.brother.bg](http://www.brother.bg)

## Пълни и печатай Вашето 3 в 1 компактно мастиленоструйно устройство

Печатайте повече с по-малко разходи благодарение на бутилките с мастило със супер голям капацитет и удобните за пълнене резервоари за мастило, които намаляват разходите ви за цветен печат. Независимо дали работите от външи, от хола или кухнята, насладете се на безпроблемна свързаност и бърз печат без затруднения.

### DCP-T430W



#### Основни характеристики :

- Скорост на печат до 16 изображения в минута<sup>1</sup>
- 5GHz WiFi и USB
- Директен печат или сканиране към компютър или мобилно приложение
- Тава за хартия за 150 листа, слот за ръчно подаване<sup>11</sup>
- В комплект с бутилки с мастило за до 7,500 стр. черно и до 5,000 стр. за всеки цвят. Наличният максимален капацитет на бутилките с мастило е 7,500 стр. черно и 5,000 стр. за всеки цвят<sup>31</sup>

#### Пълни и печатай

Компактното 3 в 1 мастиленоструйно устройство DCP-T430W печата повече с бутилките със супер голям капацитет, намалявайки стойността на печат за цветна страница. Бързото зареждане на резервоарите с мастило и то без да се налага да държите бутилките прави пълненето лесно и безпроблемно. Иновативната система за заключване на бутилките ви гарантира, че винаги пълните правилния цвят.

#### Ефективност

Улеснете ежедневието си с безпроблемно управление на хартията. Леснодостъпната тава за хартия за 150 листа предпазва хартията ви по време на печат. Сканирайте удобно документи и ги изпращайте директно към вашия компютър или мобилно устройство.

#### Лесно за употреба

Настройте лесно устройството си и се насладете на безпроблемна свързаност чрез Brother Mobile Connect или други гъвкави опции, включително 5GHz WiFi и USB.

## Свързаност за повече контрол

Настройвайте и печатайте в движение с Brother Mobile Connect. Контролирайте всичките си устройства с една ръка, бързо и удобно. Лесно проверявайте консумативите си, преглеждайте сканираните си документи и персонализирайте най-често ползваните от вас функции.



## Осигурена защита

За да бъдем в крак с непрекъснато развиващото се законодателство относно поверителността и сигурността на данните, нашите устройства предлагат най-новите функции за сигурност и защита на вашите данни. Нашите експерти по сигурността непрекъснато проучват новото в подобренията на продукти, решения и услуги, за да гарантираме, че всичките ни устройства са осигурена защита още при създаването им.

DCP-T430W предоставя набор от надеждни функции. То използва трислойна сигурност на ниво устройство, мрежа и документ. Това предлага допълнително спокойствие и гарантира, че целостта на вашите данни се поддържа на всяка стъпка.



## Общи характеристики

<b>Технология</b>	Мастиленоструйна	<b>Локален интерфейс</b>	Hi-Speed USB 2.0	<b>В комплекта</b>
<b>Памет</b>	128MB	<b>Безжична мрежа</b>	Поддържа 2.4GHz и 5GHz	Устройство, бутилки с мастило, захранващ кабел, ръководство за бързо инсталиране, гаранционна карта
<b>Контролен панел</b>				

## Печат

<b>Скорост на печат (A4)<sup>1</sup></b>	Едностранично: 16.0 ipm	<b>Тих режим</b>	Режим за намаляване на шума при печат	<b>Резолюция</b>
<b>Време за излизане на първа разпечатка<sup>2</sup></b>				До 2400 x 600dpi

## Функции на принтера

<b>Печат N в 1</b>	Намалява до 16 A4 страници до една A4 страница	<b>ID печат</b>	Добавете идентификация към вашиите отпечатани документи (дата и час, кратко персонализирано съобщение или име на компютър)	<b>Огледален печат</b>
<b>Печат на плакат</b>	Уголемява една A4 страница в плакат използвайки 2x2, 3x3 страници	<b>Печат на книжка</b>	Печат на документи в A5 формат, тип книжка	<b>Обърнат печат</b>
<b>Печат на воден знак</b>	Поставяте воден знак на вашиите документи с предварително дефиниран текст, лого или персонално съобщение	<b>Профили за печат</b>	Съхранявайте предпочитаните от вас настройки на драйвера за по-лесно избиране	<b>Подобряване на цвета</b>
		<b>Ръчен двустранен печат</b>	Да	<b>Печат без полета</b>
				Печат до A4 / Letter без полета

## Драйвери за принтер

<b>Windows</b>	Windows 11 (32 и 64 bit editions) и по-висока	<b>macOS</b>	Печата с macOS изискава използването на AirPrint. Драйвери за Mac не са включени.	<b>ChromeOS</b>
----------------	---	--------------	---	-----------------

Посетете [support.brother.com](http://support.brother.com) за пълен списък на поддържаните операционни системи и сваляне на последни драйвери и софтуер.

## Боравене с хартията<sup>11</sup>

Капацитет на хартията	Размери на хартията
<b>Стандартна тава</b>	<b>Стандартна тава</b>
150 листа	A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152 mm), Indexcard (127 x 203 mm), Photo-2L (127 x 178 mm), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal
<b>Слот за ръчно подаване</b>	<b>Слот за ръчно подаване</b>
1 лист	LTR, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, A4, A5, 10 x 15 см
<b>Извеждане на хартията</b>	<b>Стъклото на скенера</b>
50 листа A4	До A4 / Letter

## Видове хартия и тегло

### Стандартна тава

Обикновена, за мастиленоструен печат, гланцирана, рециклирана 64 - 220gsm

### Слот за ръчно подаване

Обикновена, за мастиленоструен печат, гланцирана, рециклирана 64 - 300gsm

## Мобилна и уеб свързаност

<b>Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)</b>	<b>Apple AirPrint<sup>17</sup></b>
Печат от, сканиране към, преглед на копията и проверка на статуса на устройството от Android устройство	Печат на най-често срещани типове файлове от всяко приложение с активиран AirPrint
<b>Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad / iPhone)</b>	<b>Brother Print Service Plugin<sup>17</sup></b>
Печат от, сканиране към, преглед на копията и проверка на статуса на устройството от iPad/iPhone	Печат от устройства с Android без специално приложение.

## Копиране

<b>Скорост на копиране(A4)<sup>5</sup></b>	<b>Резолюция</b>
Едностранно: 11.0 ipm	До 1200 x 1800dpi черно-бяло и цветно

## Време за излизане на първо копие<sup>6</sup>

13.0 сек. черно-бяло и 28.5 сек. цветно

## Функции при копиране

<b>2 в 1 ID копиране</b>	<b>N в 1 копиране</b>
Позволява копиране на двете страни на лична карта на една A4 стр.	Позволява да се намалят 2 страници до един A4 лист

<b>Сканиране</b>	<b>Тип скенер</b> CIS (Contact Image Sensor)	<b>Резолюция на сканиране от стъклото на скенера</b> 1200 x 2400dpi	<b>Дълбочина на цвета</b> 30 bit (входящо) 24 bit (изходящо)
	<b>Цветно и черно-бяло сканиране</b> Да	<b>Увеличена резолюция</b> До 19,200 x 19,200dpi	<b>Скала на сивото</b> 10 bit (входящо) 8 bit (изходящо)

<b>Функции на скенера</b>	<b>Поддържани файлови формати</b> PDF, JPEG, TIFF
	<b>Стандартни функции<sup>17</sup></b> Сканиране към и-мейл, изображение и файл

<b>Драйвери за скенер</b>	<b>Windows</b> TWAIN и WIA Windows 11 (32 и 64 bit editions)	<b>MacOS</b> Сканирането с macOS изисква използването на AirPrint. Драйвери за Mac не са включени.	<b>ChromeOS</b> Поддържа стандартен печат за Chrome операционна система
---------------------------	---	---	--

Посетете [support.brother.com](http://support.brother.com) за пълен списък на поддържаните операционни системи и сваляне на последни драйвери и софтуер.

<b>Инструменти за управление</b>	<b>BRAdmin<sup>16,17</sup></b> LAN/WAN софтуер за управление	<b>Вграден уеб сървър</b> Уеб базиран софтуер за управление на печата вграден в устройството	<b>Status Monitor<sup>16</sup></b> Следене статуса на устройството на вашия компютър
----------------------------------	---	---	---

<b>Софтуер</b>	<b>Brother iPrint&amp;Scan Desktop<sup>15,17</sup></b> Печатате от, сканирате към, преглеждате копия и проверявате статуса на устройството от компютър с Windows или mac операционни системи.	<b>Помощни програми</b> Ръководства за настройки, други ръководства, често задавани въпроси, отстраняване на неизправности и връзка с обслужване на клиенти на Brother	<b>Лесна настройка</b> Бърз достъп до точните драйвери и софтуер за инсталација на вашето устройство Brother от <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>
----------------	--	---	---

## Свързаност

### Безжична мрежа

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n  
(Infrastructure Mode)  
IEEE 802.11 g/n (Wireless Direct)  
  
5GHz: IEEE 802.11 a/n  
(Infrastructure Mode)  
IEEE 802.11 a/n (Wireless Direct)

### Wireless Direct

Печатате безжично без нужда от връзка с безжична точка за достъп. (поддръжка на автоматичен и ръчен режим)

### Заштита на безжична мрежа

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

### Мобилен печат и сканиране

Печатайте от или сканирайте към вашето мобилно устройство с Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

### Локален интерфейс

Hi-Speed USB 2.0

## Функции за сигурност

### Заштита на безжична мрежа

WEP 64/128bit,  
WPA-PSK (TKIP/AES),  
WPA2-PSK (TKIP/AES),  
WPA3-SAE (AES)  
\*Wireless Direct поддържа  
WPA2-PSK (AES) само  
SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,  
APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS  
name resolution, DNS Resolver,  
mDNS, LLMNR responder,  
LPR/LPD, Custom Raw Port/  
Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,  
TFTP server, ICMP, Web  
Services (Print/Scan), SNTP  
Client, HTTP Server

### IPv6

NDP, RA, mDNS,LLMNR  
Responder, DNS Resolver,  
LPR/LPD, Custom Raw Port/  
Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,  
TFTP server, Web Services  
(Print/Scan), SNTP Client,  
ICMPv6, HTTP Server

### IP филтър

Ограничаване на определени  
мрежови потребители, които да  
имат или не достъп до дадено  
устройство в мрежата (IPv4 само)

### SecureBoot

Целостта на фърмуера се  
проверява, преди да се позволи  
каквото и да е взаимодействие с  
потребителя. Може да се използва  
само оригинален фърмуер на  
Brother.

### Автоматично откриване на проникване

Всички печатащи устройства  
Brother са с вградена защита.  
Устройствата автоматично  
разпознават атаки срещу  
сигурността и предприемат  
превантивни мерки, включително  
рестартиране, когато е  
необходимо, за да гарантират, че  
устройството остава защитено

### Търсете на фърмуера

В допълнение към позволяването  
на автоматични актуализации до  
най-новата версия, устройството  
може да бъде настроено да не  
получава по-стари версии на  
фърмуера, за да избегне  
понижаване от неоторизиран  
потребител

### Цифрово подписан фърмуер

Фърмуерът за устройства  
за печат и сканиране на  
Brother е цифрово подписан  
и защищен

### Сигурно управление на ключове

Използвайте стандарти по  
подразбиране - самоподписан  
сертификат, създаване на  
персонализиран самоподписан  
сертификат, заявка за  
подписване на сертификат  
(CSR) или външен публичен  
сертификат и частен ключ за  
защитена мрежова  
комуникация

### Ограничаване на мрежови протоколи

Функцията Protocol Control  
позволява на администратора  
да ограничи  
комуникационните протоколи  
(e.g. FTP, Telnet)

### Шифроване на фърмуера

По време на актуализацията  
фърмуерът се прехвърля през  
защитена HTTPS криптирана  
връзка

## Консумативи

### Мастило в комплекта<sup>31</sup>

1 x 7,500 стр. (BK - черно)  
1 x 5,000 стр. (C,M,Y – синьо,  
червено, жълто)

### Стандартен капацитет на

### бутилка с мастило<sup>30</sup>

BTD100BK - 7,500 стр.  
BTD100CMY - 5,000 стр.

**Размери и тегло**

**С кашон (ШxДxB)**  
461 x 208 x 461 мм - 7.30 кг.

**Без кашон (ШxДxB)**  
390 x 343 x 149 мм - 6.30 кг.

**Натоварване**

**Масимално месечно натоварване**  
До 2,500 стр.

**Оперативни изисквания**

**Изискване за мощност**  
220 - 240V AC 50/60Hz

**Работна среда**  
Влажност 20 - 80%  
10°C - 35°C  
50°F - 95°F

**Среда за съхранение**  
Влажност 20 - 80%  
0°C - 40°C  
32°F - 104°F

**Околна среда**

**Консумация на ел. енергия<sup>13,14</sup>**  
Копиране: 16W  
Режим Готовност: 2.5W  
Sleep: 0.6W  
Изключен: 0.15W

**Налягане на звука<sup>12</sup>**  
Печат от компютър(цветно, черно-бяло) приблизително 55.0dB(A)

- 1 Скоростта на печат е съгласно ISO/IEC 24734  
 2 Времето за излизане на първа разпечатка е съгласно ISO/IEC 17629  
 5 Скоростта на копиране от стъклото sESAT е съгласно ISO/IEC 29183  
 6 Времето за излизане на първо копие е съгласно ISO/IEC 24735 Annex D  
 11 Изчислено при употреба на 80gsm хартия  
 12 Налягането и силата на звука са съгласно ISO 7779  
 13 Консумацията на енергия при изключен режим е съгласно IEC 62301 Edition 2.0  
 14 Консумация на енергия при еднострани печат и сканиране, резолюция: стандартна / документ: ISO/IEC 24712 шаблон.  
 15 Windows и macOS само  
 16 Windows само  
 17 Опционално за сваляне  
 30 Приближителният капацитет се изчислява чрез Brother оригинална методология съгласно ISO/IEC 24712 шаблон. Капацитета НЕ е съгласно ISO/IEC 24711  
 31 Когато за първи път сипете мастилото в резервоарите, устройството ще използва определено количество, за да напълни системата от тръби за печат. Това е еднократен процес. Приближителното количеството мастило, което остава30 след този процес е за до 7,125 стр. BK и до 4,450 стр. CMY



App Store, Mac, macOS и AirPrint са търговски марки на Apple Inc., регистрирана в U.S. и други държави. Google Play и логото Google Play са търговски марки на Google LLC.



### Работим съвместно за една по-добра околната среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.  
 Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd.  
 Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

**brother**  
at your side